


Messverstärker GSV-14L 03-1,5/1k/2

Artikelnummer: 5157



Besondere Merkmale

- ideal für IoT / LoRaWAN / Akkubetrieb
- Betriebsspannung 3,4 V ... 10 V
- Stromaufnahme 9 mA mit 350 Ohm DMS, 3 mA mit 1000 Ohm DMS
- digitaler Eingang ShutDown
- digitaler Ausgang "Error" bei Unterschreitung der min. Betriebsspannung

Technische Daten

Basisdaten		Einheit
Abmessungen	27 x 13 x 4	mm ³
Gehäuse	Leiterplatte	
Anschluss	Lötanschluss	
Kanalzahl	1-Kanal	
Interface	1.5V ±1.2V	
Funktionen	Shutdown	
bandbreite	1kHz	

Eingang analog		Einheit
Eingangsempfindlichkeit-Stufen	2.0	mV/V

Ausgang analog		Einheit
Anzahl der Analogausgänge	1	
Spannungsausgang von	0.2	V
Spannungsausgang bis	3	V
Ausgangswiderstand-Spannungsausgang	47	Ohm

Genauigkeitsdaten		Einheit
Genauigkeitsklasse	0,1%	
relative Linearitätsabweichung	0.02	%FS
Temperatureinfluss auf den Nullpunkt	0.2	%FS/10°C
Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit	0.1	%RD/10°C

Messfrequenz		Einheit
Grenzfrequenz (analog)	1	kHz

Versorgung		Einheit
Versorgungsspannung von	3.4	V
Versorgungsspannung bis	10	V
DMS-Brückenspeisung	2.8	V

Schnittstelle	Einheit
---------------	---------

Nullabgleich	Einheit
--------------	---------

Typ	Festwiderstand
-----	----------------